

Zählerstände ablesen - Kyocera

Maschinen Typen: **Wie komme ich an den Zähler zum Ablesen?**

FS-Reihe

FS 400	Online Lampe muss leuchten. Mode Select Taste drücken, mit Plus/Minus Tasten das Untermenü Druck Status (=Anzeige im Display) anwählen, Enter drücken. Das Statusblatt wird ausgedruckt. Anschließend wieder die Mode Select Taste drücken, um zur Betriebsber
FS 400	Taste Mode Select, 2x Enter, Online Setzen
FS 600	Aus- und wieder Anschalten, Shift + Shift - Status
FS 600	Online Lampe muss leuchten. Shift Taste und Online/Status gleichzeitig drücken; beide Tasten freigeben.
FS 600	Taste Anwenderprogramme - 2 - Raute - 1 - 0 - 1
FS 680	Aus- und wieder Anschalten, Shift + Shift - Status
FS 680	untere Taste (Shift) gedrückt halten und zusätzlich die Online Taste drücken.
FS 800	Funktion - Dateneingabe - Raute - Protokoll - 2
FS 800	Online-Lampe muss leuchten. Status drücken.
FS 800	untere Taste (Shift) gedrückt halten und zusätzlich die Online Taste drücken.
FS1000	grünen Knopf solange gedrückt halten, bis Laufflicht 2 mal runtergelaufen ist, Knopf loslassen, Statusseite wird gedruckt
FS1010	grünen Knopf solange gedrückt halten, bis Laufflicht 2 mal runtergelaufen ist, Knopf loslassen, Statusseite wird gedruckt
FS1018MFP	Taste "System Menü/Zähler"-Taste betätigen, 2x "OK"-Taste, 1x Pfeil-nach-unten-Taste, 1x "OK"-Taste, 1x "Ja"-Taste, dann erfolgt Ausdruck
FS1020	grünen Knopf solange gedrückt halten, bis Laufflicht 2 mal runtergelaufen ist, Knopf loslassen, Statusseite wird gedruckt
FS1050	grünen Knopf solange gedrückt halten, bis Laufflicht 2 mal runtergelaufen ist, Knopf loslassen, Statusseite wird gedruckt
FS1200	unterste rechte Taste drücken, Statusseite wird gedruckt
FS1500	unterste rechte Taste drücken, Statusseite wird gedruckt
FS1550	unterste rechte Taste drücken, Statusseite wird gedruckt
FS1600	unterste rechte Taste drücken, Statusseite wird gedruckt
FS1700	unterste rechte Taste drücken, Statusseite wird gedruckt
FS1750	unterste rechte Taste drücken, Statusseite wird gedruckt
FS1800	Menü-Taste drücken, Pfeil-nach-unten-Taste so oft drücken, bis "Statusseite drucken" kommt, dann 2 mal Enter
FS1900	Menü-Taste drücken, Pfeil-nach-unten-Taste so oft drücken, bis "Statusseite drucken" kommt, dann 2 mal Enter
FS1920	Menü-Taste drücken, Pfeil-nach-unten-Taste so oft drücken, bis "Statusseite drucken" kommt, dann 2 mal Enter
FS2000D	Menü-Taste drücken, Pfeil-nach-unten-Taste so oft drücken, bis "Statusseite drucken" kommt, dann 2 mal Enter
FS3400	unterste rechte Taste drücken, Statusseite wird gedruckt
FS3500	unterste rechte Taste drücken, Statusseite wird gedruckt
FS3600	unterste rechte Taste drücken, Statusseite wird gedruckt
FS3700	unterste rechte Taste drücken, Statusseite wird gedruckt
FS3750	unterste rechte Taste drücken, Statusseite wird gedruckt

Zählerstände ablesen - Kyocera

Maschinen Typen:	Wie komme ich an den Zähler zum Ablesen?
FS3800	Menü-Taste drücken, Pfeil-nach-unten-Taste so oft drücken, bis "Statusseite drucken" kommt, dann 2 mal Enter
FS3820	Menü-Taste drücken, Pfeil-nach-unten-Taste so oft drücken, bis "Statusseite drucken" kommt, dann 2 mal Enter
FS3830	Menü-Taste drücken, Pfeil-nach-unten-Taste so oft drücken, bis "Statusseite drucken" kommt, dann 2 mal Enter
FS400	unterste rechte Taste drücken, Statusseite wird gedruckt
FS5900	unterste rechte Taste drücken, Statusseite wird gedruckt
FS600	grünen Knopf solange gedrückt halten, bis Lauflicht 2 mal runtergelaufen ist, Knopf loslassen, Statusseite wird gedruckt
FS6020	Menü-Taste drücken, Pfeil-nach-unten-Taste so oft drücken, bis "Statusseite drucken" kommt, dann 2 mal Enter
FS6500	unterste rechte Taste drücken, Statusseite wird gedruckt
FS6700	unterste rechte Taste drücken, Statusseite wird gedruckt
FS680	Online Lampe muss leuchten. Shift Taste gedrückt halten dann Grüne Taste drücken. Beide loslassen. Ausdruck erfolgt.
FS6900	unterste rechte Taste drücken, Statusseite wird gedruckt
FS6950	Menü-Taste drücken, Pfeil-nach-unten-Taste so oft drücken, bis "Statusseite drucken" kommt, dann 2 mal Enter
FS7000	unterste rechte Taste drücken, Statusseite wird gedruckt
FS800	unterste rechte Taste drücken, Statusseite wird gedruckt
FS850	unterste rechte Taste drücken, Statusseite wird gedruckt
FS9000	unterste rechte Taste drücken, Statusseite wird gedruckt
FS9100	Menü-Taste drücken, Pfeil-nach-unten-Taste so oft drücken, bis "Statusseite drucken" kommt, dann 2 mal Enter
FS9120	Menü-Taste drücken, Pfeil-nach-unten-Taste so oft drücken, bis "Statusseite drucken" kommt, dann 2 mal Enter
FS920	grünen Knopf solange gedrückt halten, bis Lauflicht 2 mal runtergelaufen ist, Knopf loslassen, Statusseite wird gedruckt
FS9500	Menü-Taste drücken, Pfeil-nach-unten-Taste so oft drücken, bis "Statusseite drucken" kommt, dann 2 mal Enter
FS9520	Menü-Taste drücken, Pfeil-nach-unten-Taste so oft drücken, bis "Statusseite drucken" kommt, dann 2 mal Enter
Kyocera F 800/ F 800 T/ FS 850	Funktion - 6 - 2222 - 94 - Ja oder Online Lampe muss leuchten. Status drücken.
Kyocera FS 1000 / 1010	wie P 397, nur Funktion -60 oder Grüne taste 5 Sek. Drücken.
Kyocera FS 1200	Evtl. muss das Gerät vorher ausgeschaltet werden. Taste STATUS, dann kommt das Konfigurationsblatt, oder Taste MODUS bis das Display Print Status anzeigt. Dann taste Enter.
Kyocera FS 1500	Evtl. muss das Gerät vorher ausgeschaltet werden. Taste STATUS, dann kommt das Konfigurationsblatt, oder Taste MODUS bis das Display Print Status anzeigt. Dann taste Enter.
Kyocera FS 1550, FS 1600, FS 3400, FS 3600	Funktion - 6 - 2222 - 9 - 4 - Ja
Kyocera FS 1550, FS 1600, FS 3400, FS 3600	Online Lampe muss leuchten. Statusseite drücken. Mechanischer Zähler. Maschine öffnen, neben der Entwicklereinheit.

Zählerstände ablesen - Kyocera

Maschinen Typen:	Wie komme ich an den Zähler zum Ablesen?
Kyocera FS 1550+	Mechanischer Zähler. Maschinen öffnen, neben der Entwicklereinheit.
Kyocera FS 1600+	Mit Taste "Status" ausdrucken. Der Zählerstand befindet sich als Buchstabenkette verschlüsselt links unten bei Service information, der Schlüssel ist wie folgt: A=0, B=1, C=2, D=3, E=4 F=5, G=6, H=7, I=8, J=9
Kyocera FS 1700/ 1700+/ 1750+ / 3750/ 7000/ 9000	Evtl. muss das Gerät vorher ausgeschaltet werden. Taste STATUS, dann kommt das Konfigurationsblatt, oder Taste MODUS bis das Display Print Status anzeigt. Dann taste Enter.
Kyocera Fs 1700/ 3700/ 1750/ 3750/ 1500/ 7000/ 9000	Online Lampe muss leuchten. Statustaste drücken. Der Ausdruck erfolgt.
Kyocera FS 1700/ 3700/ 1750/ 3759/ 1200/ 7000/ 9000	Funktion, rechts bis Berichte, ja bis Journal drücken, Start
Kyocera FS 3700+	Taste Status drücken
Kyocera FS 400	Funktion - 60 - 2222 - 94
Kyocera FS 8000 CN	in Menü unter Statusseite
Kyocera FS 850	Online-Lampe muss leuchten. Status drücken.
Kyocera FS 9100 DN, FS 9500 DN	Funktion - Dateneingabe - Raute - Protokoll - V bis Service Dumpo - abspeichern.
Kyocera FS 9100 DN, FS 9500 DN	Menü bis im Display "Statusseite drucken" erscheint. 2x Enter

FSC-Reihe

FSC5016	Menü-Taste drücken, Pfeil-nach-unten-Taste so oft drücken, bis "Statusseite drucken" kommt, dann 2 mal Enter
---------	--

KM-Reihe

KM 1505 / 1810	"C" Taste 10 Sekunden gedrückt halten = zwei Blocks
KM 2020	"C" Taste 10 Sekunden gedrückt halten = zwei Blocks
KM 2030	Zähler rechte Geräte Seite im vorderen Bereich
KM 4030	Zähler rechte Geräte Seite im vorderen Bereich
KM 4230 / 5230	Zähler hinter der Frontklappe, links oben
KM 6230	Zähler hinter der Frontklappe, links oben
KM C2630	1. "System Menü/Zähler"-Taste drücken, 2. Zähler prüfen im Display auswählen, 3. Zähler im Display ablesen oder "Report drucken" auswählen
KM FS-C1020 MFP	Systemmenü-Taste drücken, dann Bericht drucken, Listendruck, Statusseite, JA
KM1500	Stop-Taste (orange Taste) ca. 3-4 Sekunden gedrückt halten, dann erscheint im Display F15, dann der Zählerstand in 2 Dreierblöcken
KM1620	Stop-Taste (orange Taste) ca. 3-4 Sekunden gedrückt halten, dann die grüne Taste drücken, dann erfolgt der Ausdruck der Statusseite Alternativ: Stop-Taste (orange Taste) ca. 3-4 Sekunden gedrückt halten, dann erscheint im Display F15, dann der Zählersta
KM1650	System-Menue-Taste drücken, "Zähler prüfen" auswählen und mit "OK" bestätigen, "Zählerreport drucken" auswählen und mit "OK" bestätigen, dann erfolgt Ausdruck

Zählerstände ablesen - Kyocera

Maschinen Typen:	Wie komme ich an den Zähler zum Ablesen?
KM2030	Über das Tastenfeld die Zahlenkombination 10871087 eingeben, einmal die grüne Taste betätigen, im Display Maintenance auswählen und nochmals die grüne Taste betätigen. Der Maintenance Status Report wird ausgedruckt. Zurück gelangt man indem man Zweimal die
KM2050	System-Menue-Taste drücken, "Zähler prüfen" über die Pfeil-nach-unten-Taste auswählen und mit "OK"-Taste bestätigen, "Zählerreport drucken" über die Pfeil-nach-unten-Taste auswählen und mit "OK" bestätigen, dann erfolgt Ausdruck
KM2530	Über das Tastenfeld die Zahlenkombination 10871087 eingeben, einmal die grüne Taste betätigen, im Display Maintenance auswählen und nochmals die grüne Taste betätigen. Der Maintenance Status Report wird ausgedruckt. Zurück gelangt man indem man Zweimal die
KM2550	System-Menue-Taste drücken, "Zähler prüfen" auswählen und mit "OK" bestätigen, "Zählerreport drucken" auswählen und mit "OK" bestätigen, dann erfolgt Ausdruck
KM3035	1. "System Menü/Zähler"-Taste drücken, 2. Zähler prüfen im Display auswählen, 3. Zähler im Display ablesen oder "Report drucken" auswählen
KM3530	An der rechten Seite des Systems ist ein mechanisches Zählwerk angebracht um an den Scan zu gelangen, siehe unten
KM4035	1. "System Menü/Zähler"-Taste drücken, 2. Zähler prüfen im Display auswählen, 3. Zähler im Display ablesen oder "Report drucken" auswählen
KM4530	Frontklappe öffnen, oben links befinden sich 2 Zählerwerke, bitte lesen Sie das untere Zählwerk ab
KM5035	1. "System Menü/Zähler"-Taste drücken, 2. Zähler prüfen im Display auswählen, 3. Zähler im Display ablesen oder "Report drucken" auswählen
KM5530	Über das Tastenfeld die Zahlenkombination 10871087 eingeben, einmal die grüne Taste betätigen, im Display Maintenance auswählen und nochmals die grüne Taste betätigen. Der Maintenance Status Report wird ausgedruckt. Zurück gelangt man indem man Zweimal die
KM6030	1. *-Taste drücken ("System Menü/Zähler-Taste), 2. Zähler prüfen im Display auswählen, 3. Zähler im Display ablesen oder "Report drucken" auswählen
KM6330	Frontklappe öffnen, oben links, 2 Zähler sind vorhanden, der untere ist wichtig für UNS
KM7530	Frontklappe öffnen, oben links, 2 Zähler sind vorhanden, der untere ist wichtig für UNS
KM8030	*-Taste drücken > Zähler prüfen > Zähler im Display ablesen oder Report drucken
Unsortiert	
Kyocera 1800/ 3800	1x Menü, mit Pfeil nach unten bis Statusseite drücken, 2x Enter, der Ausdruck erfolgt.
Kyocera 1800/ 3800	Funktion:7 - Taste "Tel." oder "Monitor" viermal drücken - Sterntaste - 3 - Start.
Kyocera F 800	Online Lampe muss leuchten. Status drücken.

Zählerstände ablesen - Kyocera

Maschinen Typen:	Wie komme ich an den Zähler zum Ablesen?
Kyocera Mita 1530P	Wenn die <Online> Lampe leuchtet, die Taste <Status> drücken.
Kyocera PS 3500	Menü - 55 - zweimal Eingabe drücken
Mita DC1460	Zähler rechts hinten, unter dem Vorlagenglas
Mita DC1560	Zähler linke Geräte Seite, im hinteren Bereich
Mita DC1860/2060/2360	Zähler hinter der Frontklappe, links oben
Mita DC2050	Zähler linke Geräte Seite, im hinteren Bereich
Mita DC2560	Zähler hinter der Frontklappe, links oben
Mita VI150/ VI155 / VI200	Funktion Taste -> Pfeil Taste nach unten bis Zählerstand
Mita VI230 / VI310	Zähler hinter der Frontklappe, links oben
Mita VI230L / VI310L	Zähler hinter der Frontklappe, links oben
Mita VI300	Zähler hinter der Frontklappe, links oben
Km 1635	Taste "System Menü/Zähler" betätigen; Wählen sie mit der Pfeiltaste die Option "Zähler prüfen"; Bestätigen Sie mit der Taste "Eingabe"; Wählen Sie die option "Zählerreport drucken"; Bestätigen Sie mit der Taste "Eingabe"